

Typ: Standard



Variante 1: Ein Alarmtyp mit einem oder mehreren Token

- 1) Wählen den Email Typ "**Standard**" aus
- 2) Wählen Sie den Alarmtypen den Sie mit dieser Konfiguration in EVALARM auslösen möchten
- 3) Fügen Sie dem gewählten Alarmtypen ein oder ggf. mehrere Token für die Betreffzeile oder den Body der Email hinzu
- 4) Schließen Sie den Vorgang mit "Anlegen" ab

Beispiel

Alarmtyp: GLT Störung tk: stoerung

The screenshot shows the 'NEUES E-MAIL SYSTEM ANLEGEN' form. The 'Name' field is 'GLT', 'Präfix' is 'GLT', and 'Typ' is 'Standard'. Under 'Alarmtypen', 'GLT Störung' is selected. Below it, a text input field contains 'tk: stoerung' with a red 'x' icon to its right. A '+ Hinzufügen' button is visible to the right of the input field.

This screenshot is similar to the previous one but shows two tokens: 'tk: stoerung 1' and 'tk: stoerung 2'. A red box highlights the 'weitere Token hinzufügen' button, with a red arrow pointing to the '+ Hinzufügen' button.

Variante 2: Mehrere Alarmtypen

- 1) Wählen den Email Typ "**Standard**" aus
- 2) Wählen Sie die Alarmtypen, die Sie mit dieser Konfiguration in EVALARM auslösen möchten
- 3) Fügen Sie den gewählten Alarmtypen jeweils ein oder ggf. mehrere Token für die Betreffzeile der Email hinzu
- 4) Schließen Sie den Vorgang mit "Anlegen" ab

Beispiel

Alarmtyp: Feuer tk: feuer
Alarmtyp: GLT Störung tk: stoerung

The screenshot shows the 'NEUES E-MAIL SYSTEM ANLEGEN' form with two alarm types. The first is 'Feuer' with the token 'tk: feuer'. The second is 'GLT Störung' with the token 'tk: stoerung'. Both have their respective '+ Hinzufügen' buttons.

Alarm E-Mail generieren

Nachdem Sie die E-mail-Konfiguration angelegt haben, können Sie anschließend die entsprechenden Alarm E-Mails generieren.

Hierfür gehen Sie auf das Zahnradsymbol neben dem jeweiligen Token (tk).

Anschließend wird Ihnen sowohl die **E-Mail-Adresse**, an die die Email von Ihrem Alarmgerät gesendet werden muss, sowie die entsprechende **Betreffzeile**, basierend auf dem Token, angezeigt.

Möchten Sie von einem Alarmtypen ein bestimmte **Alarmstufe** auslösen, dann wählen Sie diese im oberen Reiter aus. Entsprechend wird die E-Mail-Adresse automatisch vom System angepasst.

Möchten Sie nur ein bestimmten Teil des E-Mail Inhalts im **Systemnachricht-Feld** des Alarms angezeigt bekommen, fügen Sie bitte vor dem relevanten Teil "**ms:**" hinzu.

i Das Token beginnend mit "tk:" und der Separator "ms:" können sowohl in der Betreffzeile als auch im Email Body (Textbereich) der Email stehen. Dabei ist es wichtig, dass der jeweilige Abschnitt immer mit einem Semikolon ";" abgeschlossen wird ("tk: token;" bzw. "ms: text;").

Wenn Sie eine Test E-Mail senden möchten, können Sie dies über den entsprechenden Button tun. Es wird ihr Standard E-Mail-Programm geöffnet und die Adresse und Betreffzeile, basierend auf der gewählten Konfiguration, vorausgefüllt.

The screenshot shows the 'PROZESSE' interface with the 'EREIGNISSE' tab selected. The configuration details are as follows:

| | |
|------------|--|
| Name | GLT |
| Präfix | GLT |
| Typ | Standard |
| Ersteller | GLT Connector |
| Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Alarmtypen | Feuer <input checked="" type="checkbox"/> |
| | GLT Störung <input checked="" type="checkbox"/> |

Buttons: Bearbeiten, Löschen

The screenshot shows the 'ALARM E-MAIL GENERIEREN' dialog box. The generated email details are:

| | |
|---------|--|
| Adresse | GLT museum-test+ATF@mat-service.evalarm.de |
| Betreff | tk: Feuer |

Buttons: Test E-Mail senden, Bearbeiten, Löschen